

# LBB 4560 Зарядные устройства

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Вмещают до 56 карманных приемников
- ▶ Универсальная вилка питания позволяет использовать систему во всем мире
- ▶ Быстрая перезарядка в течение 1 часа 45 минут

Зарядные устройства используются для зарядки и хранения карманных приемников INT-RXxx.

## Функции

### Элементы управления и индикаторы

- Выключатель питания
- Индикация состояния зарядки в карманном приемнике

### Подключение

- Сетевой вход с возможностью проходного подключения; пальчиковый и гнездовой евровозъем
- 56 зарядных контактов Совместимость с карманными приемниками INT-RXxx

## Технические характеристики

### Электрические характеристики

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Напряжение питания сети            | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц       |
| Потребляемая мощность              | 300 Вт (зарядка 56 приемников)             |
| Энергопотребление (режим ожидания) | 17 Вт (без приемников зарядном устройстве) |

### Механические характеристики

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Монтаж                  |                                                        |
| LBB 4560/50             | Винты и штекеры для монтажа на стену входят в комплект |
| Размеры (В x Ш x Г)     |                                                        |
| LBB 4560/00             | 230 x 690 x 530 мм                                     |
| LBB 4560/50             | 130 x 680 x 520 мм                                     |
| Вес без приемников      |                                                        |
| LBB 4560/00             | 15,5 кг                                                |
| LBB 4560/50             | 11,2 кг                                                |
| Вес, вкл. 56 приемников |                                                        |
| LBB 4560/00             | 22,3 кг                                                |
| LBB 4560/50             | 18,0 кг                                                |
| Цвет                    | Темно-серый                                            |

## Информация для заказа

### **LBB4560/00 Кейс для подзарядки 56xLBB4540**

Зарядное устройство Integrus для карманных приемников для портативного использования.  
Номер заказа **LBB4560/00**

### **LBB4560/50 Шкаф для подзарядки 56xLBB4540**

Зарядное устройство Integrus для карманных приемников для стационарной установки.  
Номер заказа **LBB4560/50**

### **LBB4560/00-JP Кейс для подзарядки 56xLBB4540**

Зарядное устройство Integrus для карманных приемников для портативного использования.  
Версия для Японии.  
Номер заказа **LBB4560/00-JP**

### **LBB4560/50-JP Шкаф для подзарядки 56xLBB4540**

Зарядное устройство Integrus для карманных приемников для стационарной установки. Версия для Японии.  
Номер заказа **LBB4560/50-JP**

### **LBB4560/00-US Кейс для подзарядки 56xLBB4540**

Зарядное устройство Integrus для карманных приемников для портативного использования.  
Версия для США.  
Номер заказа **LBB4560/00-US**

### **LBB4560/50-US Шкаф для подзарядки 56xLBB4540**

Зарядное устройство Integrus для карманных приемников для стационарной установки. Версия для США.  
Номер заказа **LBB4560/50-US**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com