


DS7428-CHI MUX 总线延长器

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 单路输入
- ▶ 双路输出
- ▶ 双线多路复用总线
- ▶ MUX 距离最长可扩展至 5 千米

DS7428-CHI 是一种单路输入和双路输出的多路复用总线延长器模块，与 DS7000 Line 配套使用。它直接连接到 DS7430 或 DS7436，并且提供最长达 5 千米的多路复用总线回路。

安装/配置

兼容性	
模块:	DS7430, DS7432, DS7432E, DS7436, DS7447i, DS7457i, DS7457iE, DS7457iF, DS7460, DS7460i, DS7465, DS7465i
控制主机:	DS3MX 系列三防区迷你控制主机, DS6MX 系列六防区控制主机, DS7400Xi 系列可编址控制主机

技术规格

电气规格	
输入电源:	12 VDC
电流消耗:	120 毫安

订购信息

DS7428-CHI MUX 总线延长器
订购号 **DS7428-CHI**